

Iptables Centos 7

Primero tenemos que parar el servicio firewalld:

```
$ systemctl stop firewalld
$ systemctl mask firewalld
```

Instalamos y activamos iptables:

```
$ yum install -y iptables-services
$ systemctl enable iptables.service
```

Creamos una carpeta en /etc y metemos el script de iptables [script iptables](#):

```
$ mkdir /etc/iptables
$ vim firewall.sh
```

Ejecutamos el script:

```
$ ./firewall.sh
```

Guardamos las reglas:

```
$ /usr/libexec/iptables/iptables.init save
```

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

https://wiki.merkatu.info/iptables_en_centos_7?rev=1496221512



Last update: **2017/05/31 11:05**